

Nmark

إنشاء قالب طباعة واختباره باستخدام مساعد تصحيح أخطاء الشبكة

مساعد تصحيح أخطاء الشبكة

النسخة العربية (مترجمة عن النسخة الإنجليزية)

إنشاء قالب طباعة واختباره باستخدام مساعد تصحيح أخطاء الشبكة

1. إنشاء قالب طباعة افتح برنامج BarLabel وانقر على ملف - جديد - قالب طباعة. انقر نقرًا مزدوجًا على المنطقة الفارغة لإظهار إعداد الصفحة؛ واضبط حجم الملصق والتخطيط والدقة. انقر على شريط الوظائف على اليسار لإضافة نص أو باركود أو إطار أو خط أو صورة. لإنشاء رمز QR، انقر نقرًا مزدوجًا على الباركود المضاف واختر باركود - الترميز - رمز QR.

إذا كان المحتوى الموجود أسفل رمز QR بحاجة إلى الإخفاء، فانقر على قابلية القراءة واختر المحتوى غير المرئي. إنشاء متغيرات الطباعة: انقر نقرًا مزدوجًا على النص أو الباركود لإظهار الخصائص، واختر عام، وحدد متغير الطباعة. ربط المتغيرات: بعد تحديد متغير الطباعة، حدد ربط المتغير وغيّر رقم المتغير إلى رقم المتغير المرتبط. كما هو موضح أدناه، يرتبط متغير النص بمتغير رمز QR؛ رقم متغير رمز QR هو 1، لذلك بعد تحديد ربط المتغير في متغير النص، يجب أيضًا تغيير رقم متغيره من 0 إلى 1. احفظ قالب الطباعة؛ وسمّ القالب باستخدام أحرف إنجليزية أو أرقام، وليس أحرفًا صينية أو رموزًا خاصة.

تنزيل قالب الطباعة: انقر على ملف - تنزيل قالب الطباعة. يختار البرنامج تلقائيًا ملف القالب الخاص بالمستند الحالي. ويمكن تنزيله عبر USB أو الشبكة. عند الاتصال عبر USB، يتعرف البرنامج تلقائيًا على طراز الطابعة. للتنزيل عبر الشبكة، غيّر IP إلى IP الخاص بالطابعة، مع المنفذ الافتراضي 9100. انقر على تنزيل؛ ويظهر مربع رسالة عند نجاح التنزيل، كما هو موضح أدناه.

2. اختبار قالب الطباعة باستخدام مساعد تصحيح أخطاء الشبكة افتح مساعد تصحيح أخطاء الشبكة.

اضبط نوع البروتوكول على Client. TCP. عنوان IP هو IP الخاص بالطابعة. المنفذ 9100. انقر على اتصال؛ ويظهر الاتصال الناجح كما هو موضح أدناه. أدخل أمر: "FR: "FRM.0309"; // استدعاء القالب "FRM.0309"; ? // طلب المعلمة Data1 // قيمة المعلمة الأولى Data2 // قيمة المعلمة الثانية 123456789 // قيمة المعلمة الثالثة

Barcode 2 // قيمة المعلمة الرابعة 1,P1 // بدء الطباعة يجب أن ينتهي كل سطر بحرف إرجاع وتغذية سطر، بما في ذلك السطر الأخير. انقر على إرسال لإرسال البيانات.