

Nmark

Membuat Templat Cetak dan Pengujian dengan Jaringan

Asisten Debug

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Membuat Templat Cetak dan Pengujian Asisten Debug Jaringan

1. Membuat templat cetak Buka perangkat lunak BarLabel dan klik File - Baru - Templat Cetak. Klik dua kali pada area kosong untuk menampilkan Pengaturan Halaman; atur ukuran label, tata letak, dan resolusi. Klik bilah fungsi di sebelah kiri untuk menambahkan teks, barcode, bingkai, garis, dan gambar. Untuk membuat kode QR, klik dua kali pada barcode yang telah ditambahkan dan pilih Barcode - Simbologi - Kode QR.

Jika konten di bawah kode QR perlu disembunyikan, klik Keterbacaan dan pilih Konten Tidak Terlihat. Hasilkan variabel cetak: klik dua kali pada teks atau barcode untuk menampilkan Properti, pilih Umum, dan centang Variabel Cetak. Tautkan variabel: setelah mencentang Variabel Cetak, centang Tautkan Variabel dan ubah nomor variabel menjadi nomor variabel yang ditautkan. Seperti ditunjukkan di bawah ini, variabel teks ditautkan ke variabel kode QR; nomor variabel kode QR adalah 1, sehingga setelah mencentang Tautkan Variabel pada variabel teks, nomor variabelnya juga harus diubah dari 0 menjadi 1. Simpan templat cetak; beri nama templat menggunakan huruf Latin atau angka, bukan karakter Mandarin atau simbol khusus.

Unduh templat cetak: klik File - Unduh Templat Cetak. Perangkat lunak secara otomatis memilih file templat dari dokumen saat ini. Templat dapat diunduh melalui USB atau jaringan. Saat terhubung melalui USB, perangkat lunak secara otomatis mengenali model printer. Untuk unduhan melalui jaringan, ubah IP menjadi IP printer, dengan port default 9100. Klik Unduh; kotak pemberitahuan muncul saat unduhan berhasil, seperti ditunjukkan di bawah ini.

2. Menguji templat cetak dengan asisten debug jaringan Buka asisten debug jaringan.

Atur jenis protokol ke TCP Client. Alamat IP adalah IP printer. Port 9100. Klik Hubungkan; koneksi berhasil ditampilkan seperti di bawah ini. Masukkan perintah FR: FR"0309.FRM" // panggil templat "0309.FRM" ? // permintaan parameter Data1 // nilai parameter pertama Data2 // nilai parameter kedua

123456789 // nilai parameter ketiga

Barcode 2 // nilai parameter keempat P1,1 // mulai mencetak Setiap baris harus diakhiri dengan carriage return dan line feed, termasuk baris terakhir. Klik Kirim untuk mengirim data.