Nmark

Panduan Pengguna Layar Serial

Edisi Bahasa Indonesia (diterjemahkan dari edisi bahasa Inggris)

Panduan Pengguna Layar Serial Atur alamat IP layar serial Tekan dan tahan layar saat menyalakan Masuk ke "Pengaturan Parameter Sistem"

Klik "Jaringan" Ubah alamat IP dan subnet mask, lalu klik "OK"

Matikan dan mulai ulang layar serial untuk masuk ke sistem. Klik "Menu", pilih "Pengaturan Parameter", dan atur IP printer.

Klik alamat IP untuk mengubahnya; setelah diubah klik "OK", lalu klik "Set" untuk menyimpan. Penyimpanan memerlukan waktu sekitar satu menit; jangan matikan daya selama periode ini. Anda dapat melakukan operasi lain. Setelah satu menit parameter berhasil disimpan. Klik "Cetak Templat", klik "Baca" untuk membaca templat cetak di printer; tekan tombol drop-down untuk memilih templat.

Pada "Variabel 0 - Variabel 15", ubah isi variabel. Klik "Konfigurasi Grup Variabel", pilih "Konfig *", dan klik "Impor Grup" untuk menyimpan isi variabel saat ini ke grup variabel. Anda juga dapat memilih "Konfig *" dan klik "Ekspor Grup" untuk menambahkan isi konfigurasi saat ini ke variabel. Klik "Cetak" untuk mulai mencetak.

Kembali ke halaman utama. Feed/FEED: mengeluarkan satu label, atau saat layar menampilkan status menunggu sinyal cetak, menekan tombol ini dapat berfungsi sebagai sinyal cetak. Pause/PAUSE: selama pencetakan, tekan tombol ini untuk menjeda atau melanjutkan pencetakan. Hapus kesalahan: saat layar menampilkan pesan kesalahan, tekan tombol ini untuk menghapus kesalahan. Hapus data: menghapus data cetak yang tersimpan dalam cache di printer; tekan tombol ini untuk menghapus. Saat layar printer menampilkan pesan kesalahan, bilah info di sisi kanan layar serial menampilkan pesan kesalahan secara bersamaan.

Setelah menekan "Hapus Kesalahan" untuk menghapus pesan kesalahan, klik dua kali pesan kesalahan pada "Deskripsi Alarm" untuk menghapus informasi pada layar serial. Informasi di sudut kiri bawah layar serial disinkronkan dengan layar printer, seperti: menunggu pengiriman data, menunggu sinyal cetak, menunggu sinyal pelabelan, ...