

Nmark

Tạo mẫu in và kiểm tra bằng Trợ lý gỡ lỗi mạng

Trợ lý gỡ lỗi mạng

Bản tiếng Việt (dịch từ bản tiếng Anh)

Tạo mẫu in và kiểm tra bằng Trợ lý gỡ lỗi mạng

1. Tạo mẫu in Mở phần mềm BarLabel và nhấp vào Tập - Mới - Mẫu in. Nhấp đúp vào vùng trống để mở Thiết lập trang; đặt kích thước nhãn, bố cục và độ phân giải. Nhấp vào thanh chức năng bên trái để thêm văn bản, mã vạch, đường viền, đường kẻ và hình ảnh. Để tạo mã QR, nhấp đúp vào mã vạch đã thêm và chọn Mã vạch - Loại ký hiệu - Mã QR.

Nếu cần ẩn nội dung bên dưới mã QR, hãy nhấp vào Khả năng đọc và chọn Nội dung ẩn. Tạo biến in: nhấp đúp vào văn bản hoặc mã vạch để mở Thuộc tính, chọn Chung và đánh dấu Biến in. Liên kết biến: sau khi đánh dấu Biến in, đánh dấu Liên kết biến và đổi số biến thành số của biến được liên kết. Như hình dưới đây, biến văn bản được liên kết với biến mã QR; số biến của mã QR là 1, vì vậy sau khi đánh dấu Liên kết biến trên biến văn bản, số biến của nó cũng phải được đổi từ 0 thành 1. Lưu mẫu in; đặt tên mẫu bằng chữ cái tiếng Anh hoặc số, không dùng ký tự tiếng Trung hoặc ký hiệu đặc biệt.

Tải mẫu in xuống: nhấp vào Tập - Tải mẫu in xuống. Phần mềm tự động chọn tệp mẫu của tài liệu hiện tại. Có thể tải xuống qua USB hoặc mạng. Khi kết nối qua USB, phần mềm tự động nhận diện kiểu máy in. Để tải qua mạng, đổi IP thành IP của máy in, cổng mặc định là 9100. Nhấp Tải xuống; hộp thông báo xuất hiện khi tải xuống thành công, như hình dưới đây.

2. Kiểm tra mẫu in bằng trợ lý gỡ lỗi mạng Mở trợ lý gỡ lỗi mạng.

Đặt loại giao thức là TCP Client. Địa chỉ IP là IP của máy in. Cổng 9100. Nhấp Kết nối; kết nối thành công sẽ hiển thị như hình dưới đây. Nhập lệnh FR: FR"0309.FRM" // gọi mẫu "0309.FRM" ? // nhắc tham số Data1 // giá trị của tham số thứ nhất Data2 // giá trị của tham số thứ hai

123456789 // giá trị của tham số thứ ba

Barcode 2 // giá trị của tham số thứ tư P1,1 // bắt đầu in Mỗi dòng phải kết thúc bằng ký tự xuống dòng và về đầu dòng, kể cả dòng cuối cùng. Nhấp Gửi để gửi dữ liệu.